

Modellkennung

FCS 602 X/E

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Candy

[M] Built-in / Free standing

Einbau

Product Line

Backöfen

Nettogewicht (kg)

26,4

Energieeffizienzindex, EEI Garraum 1

95.1

Energieeffizienzindex, EEI Garraum 2

Energieeffizienzklasse - Garraum 1

A

Energieeffizienzklasse - Garraum 2

Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1

0.89

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh) -
Garraum 2

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (kWh) - Garraum 1

0.78

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (kWh) - Garraum 2

Anzahl der Garräume

1

Wärmequelle

electricity

Heat source(s) - cavity 2

Nutzvolumen (L) - Garraum 1

65

Nutzvolumen (L) - Garraum 2

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand

Standby power management delay [min]

Off mode power consumption [W]

Off mode power management delay [min]

Stromverbrauch im Bereitschaftszustand im Vernetzung

Networked standby power management delay [min]

Networked standby power consumption with all wired network ports connected and all wireless network ports activated [W]

How to activate wireless network port

How to deactivate wireless network port