

CANDY



RapidÓ

RO16106DWMCT/1-S

- ✓ Aurufunktsioon
- ✓ Snap&Wash
- ✓ Kiirprogrammid
- ✓ Speed-Drive Inverter mootor
- ✓ Quick&Clean
- ✓ Daily hygiene
- ✓ Maksimaalne mugavus
- ✓ hOn äpp

PÕHIANDMED

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Toote nimi | RO16106DWMCT/1-S |
| Tootekood | 31018824 |
| EAN kood | 8059019044354 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Pesumaht (kg) | 10 |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus (rpm) | 1600 |
| Sisseehitatud / eraldiseisev | Eraldiseisev |
| Laadimistüüp | Eest |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-----------------|------------------|
| IoT rakendus | hOn |
| Elektronika | Digit |
| Mootor | Invertora BPM |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Trumli maht | 62 |

| | |
|--------------|--|
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Programmide number | 16 |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Autodose | Ei |
| Aur | Jah |

ESTEETIKA

| | |
|-------------------------|-------|
| Korpuse värvus | Valge |
| Ukse värv/materjal | Valge |
| Käepideme värv/materjal | Valge |

TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|---|------|
| Energiaklass | A |
| Tsentrifugimise tõhususe klass | B |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsükli, öko 40-60] | 51 |
| Programmi kestus Nimivõimsus | 3:59 |
| Veetarbimine | 51 |
| Müratase tsentrifugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 78 |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu | C |

MÕÖDUD

| | |
|---|-----|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 600 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 578 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 510 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 600 |
| Netokaal (kg) | 66 |
| Brutokaal (kg) | 68 |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|