

CANDY



Smart Inverter

CS 1410TXME/1-S

- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Klasa A
- ✓ Dodatkowe cykle

Główne cechy

Nazwa produktu	CS 1410TXME/1-S
Kod produktu	31010500
Kod kreskowy	8059019005485
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Od przodu
Załadunek (kg)	10
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1400

Parametry techniczne

Elektronika	Dotykowy wyświetlacz
Silnik	Inverter BPM

Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	62
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Brak
Dostępna aplikacja IoT	Żaden

Programy i funkcje

Aquastop	no
Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	MPS Lite
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Nie

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor / krawędzi	Niebieski
Kolor/materiał drzwi	Biały

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	A
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	51
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:59
Zużycie wody	51
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	78
Poziom emisji hałasu	C

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	58
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	510
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	600
Waga netto (kg)	65
Waga brutto (kg)	67