

CANDY



Smart Inverter

CSWS4464TWME/2-S

- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Wskazówki i porady dla osiągnięcia idealnych rezultatów prania
- ✓ Klasa A
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Statystyki

Główne cechy

Nazwa produktu	CSWS4464TWME/2-S
Kod produktu	31010567
Kod kreskowy	8059019006581
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojące
Pojemność prania (kg): bawełna	6
Pojemność suszenia (kg): bawełna	4
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min)	1400

Parametry techniczne

Dostępna aplikacja IoT	simply-Fi
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)

Elektroniczny poziom	Dotykowy
Bęben	Stal nierdzewna
Silnik	Inverter BPM
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Szybkie suszenie	No
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	Mix Power System
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Tak

Wygląd

Kolor urządzenia	Biały
Kolor/materiał drzwi	Biały

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej prania	A
Klasa efektywności energetycznej suszenia	E
Klasa efektywności wirowania	B
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli prania	42
nowe: Średnie zużycie energii na 100 cykli suszenia	267
Czas trwania cyklu Eco 40 - 60° dla pełnego załadunku	198
Czas prania i suszenia przy pełnym załadunku	420
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	74
Poziom emisji hałasu	B

Zużycie wody: pranie	40
Zużycie wody: pranie + suszenie	67

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	43
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	400
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	480
Waga netto (kg)	61,5
Waga brutto (kg)	63