

CANDY



Smart Inverter

CSTG 26TME/1-S

- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Kg Detector
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Mix Power System +

Główne cechy

Nazwa produktu	CSTG 26TME/1-S
Kod produktu	31019156
Kod kreskowy	8059019056449
Rodzaj załadunku	Od góry
Załadunek (kg)	6
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

Parametry techniczne

Dostępna aplikacja IoT	simply-Fi
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Bęben	Stal nierdzewna
Otwarcie bębna	Delikatne
Pojemność bębna	46

Silnik	Inverter BPM
Elektronika	Dotykowy wyświetlacz
Główne funkcje	Mix Power System
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Aquastop	no
Ilość programów	17
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Nie
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor pokrętki	Biały
Kółka	Nie

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	B
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	49
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:18
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	77
Poziom emisji hałasu	C
Zużycie wody	4l

Wymiary

Wysokość (cm)	86
Szerokość (cm)	41
Głębokość (cm)	60
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	480
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Waga brutto (kg)	59,5
Waga netto (kg)	58