

CANDY



Smart Inverter

CS 128TXME-S

- ✓ Szybkie cykle
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Technologia Active Motion
- ✓ Klasa A
- ✓ Wskazówki i porady dla osiągnięcia idealnych rezultatów prania
- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola

Główne cechy

Nazwa produktu	CS 128TXME-S
Kod produktu	31010514
Kod kreskowy	8059019005638
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Od przodu
Załadunek (kg)	8
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1200

Parametry techniczne

Elektronika	Dotykowy wyświetlacz
Silnik	Inwerter BPM

Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	58
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Dostępna aplikacja IoT	simply-Fi

Programy i funkcje

Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	MPS Lite
Automatyczne dozowanie	Nie
Funkcja Pary	Nie

Wygląd

Kolor obudowy	Biały
Kolor / krawędzi	Niebieski
Kolor/materiał drzwi	Biały

Wydajność i zużycie energii

Klasa energetyczna	A
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	47
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:38
Zużycie wody	44
Poziom hałasu wirowania EN 60704-3	74
Poziom emisji hałasu	B

Wymiary

Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	52
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	470
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	560
Waga netto (kg)	63,4
Waga brutto (kg)	65,4